

NÁVOD K POUŽITÍ

LED SVĚTLO SOLSENSE S POHYBOVÝM ČIDLEM

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- světlo Solsense,
- držák,
- 3 šroubky a plastové hmoždinky,
- návod k použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- osvětlená oblast: 50–80 m²,
- kategorie IP: IP65,
- solární panel: 5 V, 300 mA,
- výstupní výkon: 4 W,
- světelný tok: 500 lm,
- baterie: lithiová, 3.7 V, 1200 mAh,
- doba nabíjení: 4–6 h,
- dosah sensoru: 0–6 m,
- úhel sensoru: 120°,
- materiál: PC, ABS,
- rozměry: 3 × 11 × 14 cm.



MONTÁŽ

Světlo Solsense připevníme dle postupu na níže uvedených obrázcích.



1. Držák přiložíme ke stěně na místo, kam chceme světlo umístit. Vyznačíme si otvory na šrouby.
2. Dle značek vyvrtáme tři otvory elektrickou vrtačkou. Použijeme vrtáky stejného průměru jako plastové hmoždinky.
3. Do otvorů vložíme hmoždinky. Hmoždinky zastrčíme úplně dovnitř, popř. použijeme kladivo. Hmoždinky musí být v otvorech umístěny pevně. Jsou-li volné, neudrží šrouby tak, jak by měly.

4. Držák připevníme na stěnu 3 přiloženými šrouby, které přišroubujeme šroubovákem. Šrouby pevně utáhneme.
5. Na spodní straně světla je otvor se závitem. Světlo našroubujeme na držák a utáhneme plastový kroužek na závitu držáku.
6. Směr a úhel světla upravíme po povolení utahovacího kroužku na držáku. Polohu světla zajistíme utažením kroužku. Zařízení je připraveno k použití.

OVLÁDÁNÍ

- Světlo Solsense disponuje třemi světelnými režimy. Tlačítkem na spodní straně zařízení procházíme světelnými režimy.
- Režim 1: Po rozeznání pohybu se světlo rozsvítí v plné intenzitě. V opačném případě svítí tlumeně.
- Režim 2: Po rozeznání pohybu se světlo rozsvítí v plné intenzitě. V opačném případě nesvítí.
- Režim 3: Světlo je stále zapnuté. Po třech hodinách se automaticky přepne na režim 2.
- Zařízení vypneme opětovným zmáčknutím tlačítka.

UPOZORNĚNÍ

- Zařízení se během dne nabíjí prostřednictvím solárního panelu. Zajistíme, aby solární panel nic nepřekrývalo. V opačném případě se zařízení správně nenabije.
- Zajistíme, aby po vystavení tmě nesměřovalo na solární panel přímé silné světlo. V opačném případě přejde do režimu nabíjení a světlo nebude fungovat.
- Úmyslně nesvítime do očí či tváře.
- Nepokoušíme se otevřít kryt ani vyměnit žárovku.
- Před každým použitím zkontrolujeme možná viditelná poškození či defekty. V případě poškození nepoužíváme!
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.
- Žádným způsobem nedemontujeme ani neopravujeme.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.

