

## UTASÍTÁS

### SOLSENSE MOZGÁSÉRZÉKELŐ LED-ES LÁMPA

#### CSOMAG TARTALMA

- Solsense lámpa
- Lámpatartó
- 3 csavar és műanyag betét
- Használati útmutató

#### MŰSZAKI ADATOK

- Világítási terület: 50–80 m<sup>2</sup>
- IP besorolás: IP65
- Napelem: 5 V, 300 mA
- Kimeneti teljesítmény: 4 W
- Fényáram: 500 lm
- Akkumulátor: lítium, 3,7 V, 1200 mAh
- Töltési idő: 4–6 óra
- Az érzékelő hatótávolsága: 0–6 m
- Az érzékelő szöge: 120 °
- Anyag: PC, ABS
- Méret: 3 × 11 × 14 cm



#### TELEPÍTÉS

Kövesse az alábbi táblázatban bemutatott lépéseket a Solsense lámpa telepítéséhez.



1. Igazítsa a lámpatartót arra a falra, ahová fel szeretné szerelni a Solsense lámpát. Egy jelölővel jelölje meg a furatok helyét.
2. Elektromos fúró segítségével fúrjon három lyukat a falba, ahol azt előzőleg megjelölte. Ügyeljen arra, hogy a műanyag betéttel megegyező átmérőjű fúrószárat használjon.
3. Helyezze a mellékelt műanyag betéteket a furatokba. Kalapács segítségével nyomja be a betéteket teljesen a furatokba. Vegye figyelembe, hogy a betéteknek szorosan kell illeszkedniük. Amennyiben lazák lesznek, nem fogják megragadni a csavarokat.

4. Csavarhúzóval és a mellékelt három csavarral csavarja fel a lámpatartót a falra. Húzza meg erősen a csavarokat.
5. A Solsense lámpa alsó oldalán egy menetes furat található. Csavarja rá a Solsense lámpát a lámpatartóra, és húzza meg a tartó menetén található műanyag gyűrűt.
6. A Solsense lámpa szögének és irányának beállításához lazítsa meg a lámpatartó rögzítőgyűrűjét. Húzza meg a gyűrűt a helyzet biztosításához. A készülék használatra kész.

#### HASZNÁLAT

- Három különböző világítási mód közül választhat. A világítási módok közötti váltáshoz használja a készülék alsó oldalán található gombot.
- 1. mód: Mozgás érzékelésekor a lámpa teljes intenzitással kezd világítani. Ellenkező esetben a fény halvány.
- 2. mód: Mozgás észlelésekor a lámpa teljes intenzitással kezd világítani. Ellenkező esetben a lámpa nem világít.
- 3. mód: A lámpa folyamatosan világít. Három óra elteltével a lámpa automatikusan 2-es üzemmódra vált.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.


## FIGYELMEZTETÉS

- A készülék napelem segítségével töltődik a nap folyamán. Győződjön meg arról, hogy semmi sem takarja el a napelemet. Ellenkező esetben a lámpa nem töltődik fel megfelelően.
- Ügyeljen arra, hogy éjszaka ne irányuljon erős fény a napelemre. Ellenkező esetben töltési módba lép, és a lámpa nem fog működni.
- Ne irányítsa szándékosan szembe vagy arcba.
- Ne próbálja kinyitni a készülék házát vagy kicserélni a készülék izzóit.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a lámpának nincs-e látható sérülése vagy hibája. Ne használja, ha sérült!
- A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.
---	---