

Instrukcje dla SmartWatcha

Instrukcje ogólne

Przed pierwszym użyciem, prosimy o naładowanie zegarka - ładowanie do pełna powinno trwać 2 godziny.

Ładowanie jest możliwe za pomocą dołączonego adaptera USB (5V, 1A).

Przycisk główny (po środku) odpowiada za włączanie / wyłączenie zegarka, budzi go z trybu uśpienia oraz służy do wyboru funkcji z menu. Aby włączyć zegarek, przytrzymaj znajdujący się troszkę poniżej środka przycisk. Jeżeli zegarek się nie włącza, powinniśmy najpierw podłączyć go do ładowarki.

Wszystkie pozostałe funkcje dostępne są poprzez ekran dotykowy.

Znajdujący się po lewej stronie port USB służy do ładowania oraz przesyłania danych.

Obsługa Menu jest możliwa poprzez przewijanie w lewo/prawo oraz górę/dół.

Aby połączyć się z telefonem przez Bluetooth, należy włączyć zegarek, a następnie odnaleźć swoje urządzenie (zegarek) za pośrednictwem naszego telefonu i połączyć się z nim.

Zegarek należy trzymać względnie blisko naszego telefonu - w przypadku zbyt dużego oddalenia tych dwóch urządzeń, połączenie zostaje przerwane.

Należy także pamiętać, że w przypadku korzystania z karty SIM i słabego sygnału, bateria wyczerpuje się szybciej.

W przypadku wystąpienia problemów z ładowaniem, prosimy spróbować naładować zegarek za pomocą drugiego USB portu / adaptera.

Prosimy upewnić się, że zegarek znajduje się blisko naszego telefonu, inaczej sygnał może być stosunkowo słaby.

Zegarek jest odporny na wilgoć, pot oraz kropli wody - możemy śmiało myć ręce, nie martwiąc się o jego awarii.

Nie jest jednak przystosowany do pływania czy brania prysznicy.

Zegarek może łączyć się z telefonem poprzez Bluetooth. Można także włożyć kartę SIM i wykorzystać go jako telefon zastępczy oraz dodać kartę micro SD.

Funkcje

Jeśli synchronizujemy nasz zegarek z naszym telefonem za pomocą połączenia Bluetooth, obsługuje on większość funkcji telefonu (synchronizacja kalendarzów, SMS-ów, itp.). Niektóre opcje jednak wymagają synchronizacji dodatkowych aplikacji (powiadomienia Bluetooth) lub włożonej karty SIM czy micro SD.

Podstawowe funkcje: połączenia, SMS-y, Bluetooth, kamera, anti-lost alarm, krokomierz, miernik jakości snu, aktualizacje, powiadomienia.

Dodatkowe funkcje: wyszukiwanie, kalendarz, kalkulator, profile, menedżer plików, odtwarzacz audio, motywy, nagrywarka wideo, przeglądarka zdjęć, odtwarzacz wideo, rejestrator dźwięku, przeglądarka, SIM Toolkit (SAT).

Zegarek działa zarówno pod systemami iOS jak i Android, aczkolwiek w przypadku iPhone 'a nie są obsługiwane wszystkie funkcje.

Zegarek można otworzyć poprzez obrócenie go na drugą stronę (tylną), gdzie znajdziemy wyraźne wyłyżeczowanie.

Dane techniczne

Procesor: MTK6260A 533Mhz

Pamięć: 128M + 64M max obsługuje 32 GB karty TF

Bluetooth: V3.0

Bateria: bateria polimerowa o maksymalnej pojemności 380 mAh

Ekran dotykowy: pojemnościowy ekran dotykowy OGS

Wyświetlacz: 1,56 w rozdzielczości TFT Ultra HD LCD 240 × 240 pikseli

Języki: angielski, francuski, hiszpański, polski, włoski, holenderski, rosyjski, turecki

Format obrazu: JPEG, GIF, BMP, PNG

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, plastiku i miękkiego silikonu

Format audio: AMR, AAC, MP3, MIDI.

Format video: MP4, 3GP, AVI.

Czas rozmowy: 3 godziny

Czas czuwania: 180 godzin

Port USB: interfejs mini USB 5pin

Czas ładowania: 2h

Obsługuje sieci: GSM850 / 900/1800 / 1900MHz

Aparat: 0,8 mln pikseli

Waga: 51g

Rozmiar: 43,5 × 40 × 9,8 mm



W przypadku niektórych funkcji Android wymaga dodatkowej aplikacji, którą można pobrać powyżej za pomocą kodu QR. Zainstaluj aplikację na telefonie, potwierdź dostęp do telefonu i włącz synchronizację. Nie naciskaj guzików podczas synchronizacji.

Gwarancja

Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy i można ją zgłosić do sprzedawcy (do nas). Żeby złożyć reklamację, prosimy o wysłanie numeru zamówienia i daty zakupu.



QR kod do aplikacji: