

NÁVOD K POUŽITÍ

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA DAEDOX

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- bezdrátová sluchátka,
- micro USB nabíjecí kabel,
- nabíjecí pouzdro,
- návod.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- jmenovité napětí: 5 V,
- kapacita baterie sluchátek: 38 mAh,
- kapacita baterie pouzdra: 260 mAh,
- doba provozu: 2,5 h,
- doba nabíjení sluchátek: 40 min,
- doba nabíjení pouzdra: 2 h,
- dosah Bluetooth: 10 m,
- verze Bluetooth: 5.1,
- voděodolnost: IPX4.



NABÍJENÍ

- Pouzdro nabijeme prostřednictvím micro USB nabíjecího kabelu. Jeden konec připojíme do micro USB vstupu na pouzdrě a druhý do USB vstupu počítače či nabíječky.
- Stav nabíjení se zobrazí na LCD displeji. 100 % znamená plné nabití.
- Sluchátka nabijeme vložením do nabíjecího pouzdra.
- Nabíjení sluchátek se zobrazí na LCD displeji pouzdra. Po plném nabití sluchátek se LCD displej vypne.
- Před prvním použitím sluchátka plně nabijeme.

OVLÁDÁNÍ

○ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ SLUCHÁTEK

- Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky vypnou po uložení do pouzdra.
- Ručně sluchátka zapneme a vypneme přidržením tlačítka na sluchátkách po dobu 3 s.

○ PÁROVÁNÍ

- Sluchátka spárujeme s telefonem či jiným zařízením. Nejdříve sluchátka zapneme a na našem zařízení otevřeme nastavení Bluetooth. Vyhledáme sluchátka (název: S6) a spárujeme. Po úspěšném párování se ve sluchátkách ozve zvukový signál. Sluchátka jsou připravena k použití.
- Po párování se sluchátka automaticky propojí s telefonem, je-li aktivní Bluetooth.
- Sluchátka lze spárovat s chytrým zařízením také jednotlivě, resp. nezávisle na sobě. Jediné sluchátko spárujeme se zařízením tak, že ho jednoduše zapneme a druhé necháme vypnuté.

○ FUNKCE

- Přehrávání hudby zapneme či pozastavíme jediným zmáčknutím tlačítka na libovolném sluchátku.
- Následující písničku přehrajeme 2sekundovým přidržením tlačítka na pravém sluchátku, resp. předchozí skladbu 2sekundovým přidržením tlačítka na levém sluchátku.
- Dvojitým zmáčknutím tlačítka na levém sluchátku zvýšíme hlasitost, resp. dvojitým zmáčknutím tlačítka na pravém sluchátku snížíme hlasitost.
- Zmáčknutím tlačítka na libovolném sluchátku přijmeme příchozí hovor. Opětovným zmáčknutím zavěsíme.
- 2sekundovým přidržením tlačítka na libovolném sluchátku odmítneme příchozí hovor.
- Trojitým zmáčknutím tlačítka na levém sluchátku vytočíme poslední telefonní číslo v historii hovorů.
- Trojitým zmáčknutím tlačítka na pravém sluchátku aktivujeme hlasového asistenta na našem chytrém zařízení (Je potřeba, aby byl aktivován.).
- Sníží-li se úroveň nabití baterie pod 10 %, každých 30 s se ozve zvukový signál.
- Po zmáčknutí jakéhokoli tlačítka na pouzdrě se na LCD displeji zobrazí hodiny.
- Čas na hodinách lze nastavit. Mezi hodinami a minutami se pohybujeme spodním tlačítkem na pouzdrě. Spodním tlačítkem na nabíjecím pouzdrě se posuneme na hodiny. Číslo začne blikat a horním tlačítkem nastavíme požadovanou hodnotu. Opětovným zmáčknutím spodního tlačítka se posuneme na minuty a hodnotu nastavíme jako v případě hodin. Opět zmáčkneme spodní tlačítko, čas na hodinách je nastaven.

UPOZORNĚNÍ

- Z důvodu nebezpečí poškození sluchu neposloucháme hlasitou hudbu příliš dlouho.
- Při používání sluchátek věnujeme dostatečnou pozornost svému okolí.
- Po delší době, kdy jsme sluchátka a pouzdro nepoužívali, obě zařízení plně nabijeme.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.
- Nevystavujeme horku, otevřenému ohni, vlhkosti ani vodě.
- K nabití používáme pouze přiložený nabíjecí kabel.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.
- Nevystavujeme extrémním teplotám (-10 – 55 °C).
- Sluchátka vždy skladujeme v nabíjecím pouzdře.
- Sluchátka čistíme pouze měkkým a suchým hadrem.
- Výrobek není vhodný pro děti.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.