

ΟΔΗΓΙΕΣ

BREAKLINE ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

- Τσάντα αποθήκευσης
- Δέκτης
- Πομπός
- Εγχειρίδιο οδηγιών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τάση εισόδου: DC 9 V = 20 mA
- Υλικά: ABS
- Μέγεθος δέκτη: 204 × 44 χιλιοστά
- Μέγεθος πομπού: 58 × 68 χιλιοστά
- Παροχή ισχύος: 2 × 9 V μπαταρίες (δεν περιλαμβάνεται)



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



1. Πομπός
2. Διακόπτης πομπού TEST/OFF/CONTINUOUS
3. Καλώδια δοκιμών
4. Δέκτης
5. Ανιχνευτής
6. TEST κουμπί
7. Περιστροφικός διακόπτης
8. Αισθητήρας
9. Μεγάφωνο

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κυκλώματα DC, που δεν υπερβαίνουν τα 42 V.

- Μην το χρησιμοποιείτε σε κυκλώματα AC.
- Μην χρησιμοποιείτε τυχόν εξαρτήματα του συστήματος ανάφλεξης του αυτοκινήτου.
- Πριν την χρήση της συσκευής, ελέγξτε την ηλεκτρική καλώδωση του οχήματός σας και αποσυνδέστε οποιοδήποτε μέρος ή σύστημα είναι ευαίσθητο σε τρέχοντες παλμούς όπως αερόσακους, ηλεκτρονικά εξαρτήματα ελέγχου κλπ.
- Αφού τελειώσετε με τον έλεγχο του οχήματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαναφέρει όλες τις αποσυνδεδεμένες συνδέσεις.
- Πάντα να ακολουθείτε τις διαδικασίες που αναφέρονται πάνω στο εγχειρίδιο οδηγιών του οχήματός σας, πριν την αποσύνδεση οποιουδήποτε μέρους του ηλεκτρικού κυκλώματος.
- Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις, αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή φθορά στα όργανά σας ή στο όχημα.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗ

- Αφαιρέστε το κάλυμμα του τμήματος μπαταρίας πάνω στον πομπό και στο δέκτη (θα χρειαστεί να ξεβιδώσετε και να βιδώσετε ξανά το πίσω μέρος του πομπού). Εισάγετε μία μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται) σε κάθε μία από τις δύο μονάδες, έπειτα κλείστε τα τμήματα της

μπαταρίας (βιδώστε το καλά πάνω στον πομπό).

- Ορίστε το διακόπτη του πομπού στο TONE. Ένα κόκκινο φως LED θα ενεργοποιηθεί. Εάν το φως δεν ενεργοποιηθεί, ελέγξτε την μπαταρία του πομπού.
- Ενεργοποιήστε το δέκτη, έπειτα ρυθμίστε το διακόπτη της έντασης στη μεσαία θέση. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί TEST και κινείστε τον αισθητήρα πιο κοντά στα καλώδια δοκιμής του πομπού. Εάν ο δέκτης κάνει ένα ηχητικό σήμα, και οι δύο μονάδες είναι λειτουργικές.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

- Συνδέστε το μαύρο καλώδιο δοκιμής στη θετική παροχή ισχύος του κυκλώματος (ή στην αρνητική για οχήματα με θετική παροχή συνδεδεμένη στο σασί). Έπειτα, συνδέστε το κόκκινο καλώδιο δοκιμής στο καλώδιο που επιθυμείτε να ανιχνεύσετε.
- Βάλτε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο δέκτη στη μεσαία θέση. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί TEST και κινήστε τον ανιχνευτή, όσο πιο κοντά γίνεται, στο καλώδιο που θέλετε να ανιχνεύσετε. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τον αισθητήρα σε γωνία 90° στο καλώδιο για βέλτιστα αποτελέσματα.
- Ο δέκτης θα σας δώσει ένα ηχητικό σήμα όταν το καλώδιο κλείσει. Ανιχνεύστε το

καλώδιο, ακολουθώντας το σήμα με τον αισθητήρα. Εάν φύγετε μακριά από το καλώδιο, το ηχητικό σήμα θα γίνει πιο αδύναμο και στο τέλος θα εξαφανιστεί.

- Θα βρείτε ένα ανοιχτό κύκλωμα, όταν το σήμα σταματήσει κατά την ανίχνευση ενός καλωδίου.
- Εάν έχετε δυσκολία να βρείτε σήμα ή εάν το σήμα σας είναι αδύναμο, αυξήστε την ευαισθησία, αυξάνοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη.
- Όταν τελειώσετε τον έλεγχο, αποσυνδέστε τα καλώδια δοκιμών και απελευθερώστε το κουμπί TEST στο δέκτη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

- Αφαιρέστε την ισχύ και όλο το φορτίο από το καλώδιο που επιθυμείτε να ελέγξετε.
- Γυρίστε το διακόπτη του πομπού ON/OFF στο CONT και συνδέστε τα δύο καλώδια δοκιμής στο καλώδιο.
- Εάν το πράσινο φως LED πάνω στα φώτα του πομπού, το καλώδιο είναι βραχυκυκλωμένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Να το χρησιμοποιήσετε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Μην το αποσυναρμολογείτε ή το τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο.
- Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν δουλεύετε με ηλεκτρικό εξοπλισμό. Η

αδυναμία να το κάνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της περιουσίας, προσωπικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.

- Κρατήστε το μακριά από τη θερμότητα και την υγρασία.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες. Μπορείτε να την απαιτήσετε από την DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Σλοβενία, για αντικατάσταση προϊόντος ή για επιστροφή των χρημάτων σας. Στείλτε μας τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ημερομηνία της αγοράς σας στο email (ηλεκτρονική διεύθυνση), η οποία είναι διαθέσιμη, πατώντας πάνω στο λογότυπό μας στην κάτω δεξιά γωνία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής για 24 μήνες από την αγορά.



	Σύμβολο απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το σύμβολο ΑΗΗΕ είναι συνημμένο πάνω στο προϊόν, σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/EU σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αποσκοπεί στην αποτροπή της ακατάλληλης απόρριψης αυτού του προϊόντος και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.
--	---