

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### OŚWIETLENIE ROWEROWE SONATA

#### PACZKA ZAWIERA

- Światło główne
- Światło tylne
- Podstawa do mocowania tylnego światła
- 2 × kabel USB

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Żarówki: 2 × żarówka typu XML T6
- Jasność: 1200 lm
- Zasięg: > 200 m
- 6 trybów świecenia
- Akumulator: litowo-jonowy 2400 mAh
- Czas ładowania: 2–3 h
- Materiał: stop aluminium
- Waga: 210 g
- Wymiary: 103 × 39 × 38 mm
- Wodoszczelność: IP44

#### KOMPONENTY



- (1) Boczne światło pozycjonujące
- (2) Wyświetlacz ładowania
- (3) Przycisk zasilania
- (4) Wyjście zasilania: port USB
- (5) Wyjście zasilania: port micro USB
- (6) Pasek silikonowy
- (7) Diody światła głównego

#### INSTALACJA

- Umieść główne światło w dowolnym miejscu na kierownicy za pomocą zintegrowanego silikonowego paska.
- Dostosuj kąt padania światła.

- Upewnij się, że silikonowy pasek jest szczelnie przymocowany do zatrzasku z tyłu podstawy mocowania światła.
- Aby zdjąć główne światło, zdejmij silikonowy pasek z zatrzasku z tyłu.
- Akumulator urządzenia jest już częściowo naładowany, ale zaleca się pozostawienie go w stanie naładowania na 3 godzin przed pierwszym użyciem.
- Tylne światło wykorzystuje tę samą zasadę instalacji, co światło główne. Zwykle jest instalowane pod siedzeniem, więc jest wyraźnie widoczne dla innych w ruchu.

#### TRYBY ŚWIATŁA

Posiada sześć różnych trybów świecenia:

Tryb światła	Czas pracy
Mocny – szerokie światło	około 4 godzin
Niski – szerokie światło	około 10 godzin
Mocny – punktowe światło	około 4 godzin
Mocny – szerokie i punktowe światło razem	około 2,5 godziny
Tryb pulsujący	około 10 godzin
Tryb stroboskopowy	około 6 godzin

- Naciśnij raz przycisk zasilania w górnej części głównego światła, aby włączyć światło.
- Przy każdym naciśnięciu przycisku będzie przechodzić przez tryby światła.
- Po ostatnim trybie (światło stroboskopowe) naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć światło.

## POWERBANK

- Urządzenie jest wyposażone w akumulator o pojemności 2400 mAh.
- Porty USB i micro USB znajdują się z tyłu głównego światła, za gumową uszczelką.
- Aby naładować akumulator, należy podłączyć go do ładowarki za pomocą dołączonego kabla USB.
- Aby naładować telefon za pomocą powerbanku, podłącz kabel ładujący do powerbanku, a telefon zacznie się ładować automatycznie.
- Jeśli pojemność akumulatora jest mniejsza niż 30%, nie będzie on ładował telefonu, a raczej oszczędzał energię na inne operacje.
- Lampka jest wyposażona w wyświetlacz, który pokazuje ładunek pozostawiony w akumulatorze.

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Podczas używania tego urządzenia na rowerze należy zwracać szczególną uwagę na drogę.
- W nocy należy zawsze włączać światło.
- Podczas deszczu izolacja wodoodporna jest wystarczająca. Nie należy całkowicie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest bezpiecznie przymocowany do roweru.
- Aby uzyskać najlepsze osiągi i uniknąć uszkodzeń, należy używać wyłącznie dołączonego kabla USB do ładowania akumulatora zasilania.
- Niewłaściwe użytkowanie spowoduje unieważnienie gwarancji.
- To urządzenie nie posiada żadnych elementów, które użytkownik może naprawiać. Nie należy go demontować.
- Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.