

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

# BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI DOUSZNE DAEDOX

### KOMPONENTY

- Bezprzewodowe słuchawki
- Przewód USB do ładowania
- Etui ładujące
- Instrukcja obsługi

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie znamionowe: 5 V
- Pojemność baterii słuchawek: 38 mAh
- Pojemność akumulatora etui ładującego: 260 mAh
- Czas odtwarzania: 2,5 godzin
- Czas ładowania słuchawek: 40 minut
- Czas ładowania etui ładującego: 2 h
- Zasięg Bluetooth: 10 m
- Wersja Bluetooth: 5,1
- Wodoodporność: IPX4



### ŁADOWANIE:

- Aby naładować etui ładujące, włóż kabel ładujący micro-USB do portu micro-USB w etui ładującym, a drugi koniec podłącz do portu USB komputera lub ładowarki.
- Stan ładowania pojawia się na wyświetlaczu LCD. Etui jest w pełni naładowany, gdy liczba dojdzie do 100.
- Aby naładować słuchawki, włóż je do etui.
- Wyświetlacz LCD na etui ładującym wskaże, że słuchawki douszne się ładują. Gdy słuchawki zostaną w pełni naładowane, wyświetlacz LCD zostanie wyłączony.
- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować słuchawki.

### SPOSÓB UŻYWANIA

#### ○ WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SŁUCHAWEK

- Słuchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładowania i wyłączają się automatycznie po ponownym włożeniu.
- Aby ręcznie wyłączyć lub włączyć, przytrzymaj przycisk na słuchawkach przez 3 sekundy.

#### ○ PAROWANIE

- Aby sparować je z telefonem lub innym urządzeniem, włącz je i otwórz ustawienia Bluetooth w urządzeniu. Znajdź słuchawki douszne (nazwa: S6) i połącz się z nimi. Po pomyślnym sparowaniu słuchawki douszne wyślą sygnał głosowy. Słuchawki są teraz gotowe do użycia.

- Po sparowaniu słuchawki będą automatycznie łączyć się z telefonem, gdy Bluetooth zostanie włączony.
- Dwie słuchawki douszne można również sparować oddzielnie. Aby sparować tylko jedną słuchawkę douszną z urządzeniem, po prostu włącz jedną słuchawkę, a drugą wyłącz.

#### ○ FUNKCJE

- Naciśnij raz przycisk na dowolnej słuchawce, aby wstrzymać lub odtworzyć muzykę.
- Przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce dousznej przez 2 sekundy, aby odtworzyć następny utwór, lub przycisk na lewej słuchawce dousznej przez 2 sekundy, aby odtworzyć poprzedni utwór.
- Dwukrotnie naciśnij przycisk na lewej słuchawce, aby zwiększyć głośność, lub dwukrotnie naciśnij przycisk na prawej słuchawce, aby ją zmniejszyć.
- Gdy otrzymasz połączenie przychodzące, naciśnij przycisk na dowolnej słuchawce, aby je odebrać. Naciśnij ponownie przycisk, aby się rozłączyć.
- Przytrzymaj przycisk na dowolnej słuchawce przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące.
- Naciśnij trzykrotnie przycisk na lewej słuchawce, aby wykonać ostatnie połączenie w historii połączeń telefonicznych.
- Naciśnij trzykrotnie przycisk na prawej słuchawce, aby aktywować asystenta głosowego urządzenia (aby to zadziało, musi być on uruchomiony).
- Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, słuchawki douszne będą odtwarzać dźwięk ostrzegawczy co 30 sekund.
- Aby wyświetlić zegar na wyświetlaczu LCD etui ładującego, naciśnij dowolny przycisk na etui ładującym.

- Jeśli chcesz ustawić zegar, naciśnij dolny przycisk na etui ładującym, aby wybrać numer godziny. Gdy numer zacznie migać, użyj górnego przycisku, aby ustawić żadaną godzinę. Naciśnij ponownie dolny przycisk, aby wybrać liczbę minut i powtórz proces. Ponownie naciśnij dolny przycisk. Zegar jest teraz ustawiony.

### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi okres. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.
- Podczas używania sprzętu należy zwracać uwagę na otoczenie.
- W pełni naładuj słuchawki i etui ładujące po dłuższym okresie nieużywania.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wystawiaj na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia, wilgoci i wody.
- Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie dołączonego kabla ładującego.
- Nie należy w żaden sposób demontować i modyfikować urządzenia.
- Nie wystawiaj na działanie ekstremalnych temperatur (-10 – 55 °C).
- Zawsze przechowuj słuchawki douszne w etui ładującym.
- Czyść słuchawki tylko miękką i suchą szmatką.
- Nie nadaje się do stosowania przez dzieci.

### GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	---