



Instrucțiuni pentru Ceasul Smart

Instrucțiuni generale

Înainte de prima utilizare, încărcați ceasul timp de 2 ore – Acesta este timpul necesar unei încărcări complete.

Se încarcă prin portul USB (5V, 1A)

Butonul Home (în centru jos) are funcție de On/Off, deșteptare din modul sleep și servește ca întoarcere la meniul anterior.

Pentru a porni ceasul, apăsați butonul din centru jos, iar dacă nu pornește, conectați ceasul la un încărcător.

Toate celelalte funcții sunt disponibile prin ecranul tactil.

Portul USB din partea stângă, ce este protejat cu plastic, se folosește pentru încărcare și transfer de date.

În meniu, puteți accesa pagina următoare prin glisarea stânga – dreapta pe display sau sus și jos.

Conectați ceasul la telefon prin Bluetooth prin pornirea ceasului, apoi pornirea Bluetooth-ului și căutarea dispozitivelor pe telefon.

Ceasul funcționează prin conexiunea BT, așa că este sugerată folosirea acestuia la o distanță scurtă, de câțiva metri de telefon. Dacă acesta este îndepărtat, conexiunea se întrerupe.

La utilizarea unei cartele SIM, dacă semnalul este slab, bateria se golește mai rapid.

Dacă există probleme la încărcare, încercați încărcarea prin al doilea port USB. În caz de semnal slab, verificați ca ceasul să fie plasat lângă telefon.

Ceasul este rezistent la umezeală, transpirație, picături sau spălarea pe mâini. Nu este recomandat înotul sau folosirea sub duș.

Ceasul poate fi conectat la telefon prin Bluetooth și poate fi folosit ca un al doilea telefon prin introducerea unei cartele SIM. Puteți monta un card micro SD.

Funcții

Atunci când ceasul este conectat prin Bluetooth, suportă majoritatea funcțiilor telefonului (sincronizare directoare, SMSuri, etc), dar și multe altele, unele dintre acestea necesitând o altă sincronizare a aplicațiilor (notificare BT) sau inserarea unui card SD sau SIM.

Funcții de bază: apeluri, SMS, Bluetooth, cameră, anti-furt, pedometru, monitorizarea somnului, reminder, actualizare

Funcții adiționale: căutare, calendar, calculator, profile, manager fișiere, redare audio, teme, înregistrare video, vizualizare imagini, video, sunete

Ceasul este potrivit pentru Android și iPhone, deși unele funcții nu sunt suportate de către cel din urmă. Deschideți ceasul prin întoarcerea pe lateral, și tragerea de margine.

Specificații

CPU: MTK6260A 533Mhz

Memorie: 128M + 64M suportă card de maxim 32GB

Bluetooth: V3.0

Baterie: 380mAh polimer de capacitate mare

Ecran tactil: OGS capacitiv

Display: 1.56 inci, TFT Ultra HD LCD rezoluție 240 × 240px

Limbi: Engleză, Franceză, Spaniolă, Poloneză, Italiană, Germană, Rusă, Turcă

Format imagine: JPEG, GIF, BMP, PNG

Carcasă din oțel inoxidabil, plastic și brățară silicon moale

Format audio: AMR, AAC, MP3, MIDI.

Format video: MP4, 3GP, AVI.

Timp convorbire: 3 ore

Timp așteptare: 180 ore

Port USB: Mini USB interfață cu 5 pini

Timp încărcare: 2 ore

Suportă rețele: GSM850 / 900/1800 / 1900MHz

Cameră: 0.8M pixeli

Greutate: 51g

Dimensiuni: 43.5 × 40 × 9.8mm



Pentru anumite funcții, sistemul Android necesită o aplicație suplimentară ce poate fi descărcată prin codul QR de mai sus.

Instalați aplicația pe telefon, confirmați accesul telefonului și porniți sincronizarea. Nu apăsați butonul în timpul sincronizării.

Garanție

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.