

## INSTRUCȚIUNI

### MODULATOR FM ȘI ÎNCĂRCĂTOR AUTO

#### COMPONENTE

- Modulator Fm

#### CARACTERISTICI ȘI SPECIFICAȚII

- Voltaj de intrare: 12/24 V
- 2x porturi USB – voltajul total de ieșire 5 V - 3.1 A
- Port 3.1 A cu încărcare rapidă și inteligentă
- Suportă citirea USB
- Slot pentru carduri Micro SD / TF
- Afișaj - frecvență și alte date
- Gama de frecvență: 87.5 – 108.0 MHz
- Suportă formatul WMA / MP3
- Suportă redarea muzicii A2DP
- Suportă funcția de "mâini libere" (microfon încorporat)
- Afișarea voltajului acumulatorului auto
- Apel vocal



#### INSTALARE

Eliberați priza de bricheta auto și introduceți dispozitivul. Odată conectat la priză dispozitivul va porni.

Veți fi înștiințat despre starea acumulatorului mașinii printr-un mesaj vocal (bateria mașinii normală / anormală) / "(car battery normal/abnormal)".

Transmițătorul FM va afișa apoi BT cu indicația vocală "Bluetooth is ready to pair" și pe ecran va fi afișată frecvența. Setati această frecvență la radioul autoturismului. Asigurați-vă că utilizați o frecvență curată fără nici un zgomot pentru a evita interferențele de la semnalul radio local. Notă: de asemenea, puteți introduce alternativ cardul USB sau Micro SD / TF).



- (1) Portul de alimentare USB (3.1 A)
- (2) Port USB pentru citire (1 A)
- (3) Afișaj (voltaj și frecvență)
- (4) Slot card micro SD / TF

- (5) Următorul cântec
- (6) Ultimul cântec
- (7) Răspuns / rechemare / pauză / redare / volum +/-

#### FUNCTIA DE DETECTARE A TENSIUNII

Pentru priza de mașină de 12V: Dacă afișajul indică o tensiune mai mică de 11,5V sau mai mare de 14,9V – acest fapt reprezintă o defecțiune a bateriei vehiculului. Pentru mașina cu acumulatorul de 24 V: dacă afișajul indică o tensiune mai mică de 23V sau mai mare de 27,3V – acest fapt reprezintă o defecțiune a bateriei vehiculului.

În cazul unei defecțiuni, consultați un specialist și verificați bateria.

#### CONEXIUNE BLUETOOTH

Pentru a conecta dispozitivul, trebuie să vă asigurați că telefonul mobil / tableta dvs. au funcția Bluetooth activate. În etapa următoare, selectați modulatorul FM (cu numele HY82, poate fi personalizat). După conectarea dispozitivelor, puteți asculta muzică de pe dispozitivul dvs. inteligent sau puteți răspunde la un apel cu opțiunea "mâini libere".

#### APELARE HANDS-FREE (MĂINI LIBERE)

Apăsati scurt (7) pentru a răspunde la apel

Apăsati lung (7) pentru a respinge apelul.

Apăsati scurt (7) în timpul apelului pentru a închide.

Apăsați rapid dublu (7) pentru a suna din nou ultimul număr apelat.

## REDAREA MUZICII

Apăsați (5) pentru următoarea melodie, (6) pentru melodia anterioară.

Rotiți butonul (7) în sensul acelor de ceasornic / în sens invers acelor de ceasornic pentru a regla volumul.

Apăsați (7) pentru a întrerupe, apăsați din nou pentru a relua.

Apăsați lung (7) pentru a regla frecvența. În acest mod puteți comuta între fișiere: apăsați scurt (5) pentru următorul fișier sau (6) pentru fișierul anterior.

Apăsați lung (5) pentru a comuta redarea de la Bluetooth A2DP la cardul Micro SD / TF sau USB.

Apăsați lung (6) pentru a afișaj pe ecranul dispozitivului statutul acumulatorului mașinii.

## ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVILOR

Alegeți între două porturi USB de 5 V pentru încărcare.

Portul 3.1 A este utilizat în primul rând pentru dispozitive care necesită un curent de intrare mai mare atunci când se încarcă.

Portul 1 A necesită un cablu de încărcare pentru curentul de intrare mic. Se folosește pentru dispozitive precum aparatul foto digital, telefonul mobil ( în funcțiune), Mp3 player etc.

## IMPORTANT

- Nu instalați și nu navigați în meniul aparatul în timpul condusului pentru a evita accidentele de circulație.
- Nu utilizați acest produs lângă surse de apă sau substanțe inflamabile cu mâinile sau corpul umed sau în contact cu apa.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată
- Nu utilizați produse abrazive pentru curățare
- Nu scufundați dispozitivul în lichid
- A se păstra într-un loc uscat, fără praf
- Vă rugăm să respectați reglementările de mediu în vigoare pentru reciclare

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
--	---