

# NÁVOD NA POUŽITIE

## TACHOMETER SPEEDTRACK

### OBSAH BALENIA

- Tachometer SpeedTrack
- Nabíjací USB kábel
- Anglický návod na použitie
- 2 × montážna nálepka

### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Nabíjanie: USB kábel
- Rozmery: 63,8 × 61,7 × 47 mm



### MONTÁŽ

- Nájdite si vhodné miesto na palubnej doske.
- Vyčistite ho a utrite dosucha.
- Nalepte na miesto priloženú montážnu nálepku.
- Pripojte USB kábel ku zariadeniu a potom nalepte zariadenie na montážnu nálepku, aby ste počas jazdy jasne videli na displej.

### POUŽÍVANIE

- Zapojte napájací kábel do vhodného zdroja napájania, ako je nabíjačka telefónu alebo zásuvka USB v aute.
- Po pripojení k napájaniu sa tachometer automaticky zapne a začne vyhľadávať GPS. Keď kontrolka stavu GPS prestane blikáť, zariadenie je pripojené.



- Displej:
  1. GPS status (flashing when searching for satellite)
  2. Smer jazdy (N – sever, E – východ, W – západ, S – juh)
  3. Rýchlosť

#### 4. Jednotka (km/h or mph)

- Prechádzajte rôznymi funkciami a ponukami pomocou vypínača na hornej strane zariadenia.
- Pohybom vypínača doľava/doprava cyklujete rôzne možnosti zobrazenia (zobrazenie smeru jazdy a jednotky rýchlosti). Používa sa tiež na prepínanie v ponuke nastavení.
- Dlhé stlačenie doľava (2 sekundy) vypne varovný signál rýchlosti (alarm nastavte v ponuke možností)
- Vstúpte do ponuky možností dlhým stlačením prepínača nadol. Prechádzajte v ponuke a nastavte hodnoty stlačením vypínača doľava/doprava. Požadovanú možnosť vyberte krátkym stlačením vypínača. Dlhým stlačením vypínača uložíte nastavenia a opustíte menu.

### PONUKA MOŽNOSTÍ

1. Nastavenie rýchlosti  
Rozsah hodnôt: 50–150  
Predvolená hodnota: 107  
V prípade nezrovnalostí medzi palubnou doskou vášho auta a displejom manuálne nastavte údaj o rýchlosti. Ak vaša palubná doska ukazuje 100 km/h a displej zariadenia ukazuje 105 km/h, nastavte hodnotu na 102.
2. Alarm rýchlosti  
Rozsah hodnôt: 30–250  
Predvolená hodnota: 150  
Keď rýchlosť dosiahne túto hodnotu, zaznie alarm, ktorý vás upozorní, že idete príliš rýchlo.

3. Varovanie pred vyčerpaním  
Rozsah hodnôt: 1.0–8.0  
Predvolená hodnota: 4.0  
Nastavte čas, po ktorom zaznie varovanie pred vyčerpaním, ktoré vás upozorní, kedy si treba dať prestávku pri šoférovaní.
4. Nastavenie jasu  
Rozsah hodnôt: 0–11  
Predvolená hodnota: 0  
0=automatické nastavenie jasu,  
1=najtmavší, 11=najsvetlejší.
5. Jednotky na displeji  
Hodnoty: 0, 1  
Predvolená hodnota: 0  
0=km/h  
1=mph
6. Obnovenie na výrobné nastavenia  
Hodnoty: 0, 1  
Predvolená hodnota: 0  
Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty zariadenia, vyberte 1 a uložte.

## VAROVANIE

- Keď zariadenie nepoužívate, odpojte a uložte ho.
- Chráňte pred teplom a vlhkosťou.
- Odčítanie rýchlosti môže byť mierne nesprávne. Vždy si pozrite aj tachometer vášho auta.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte vyššie napätie ako 5 V.

## ZÁRUKA

Záruka je platná 24 mesiacov. Uplatniť si ju môžete u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, a to prostredníctvom výmeny produktu alebo vrátením peňazí. Pošlite nám číslo objednávky a dátum nákupu do e-mailu, ktorý získate po kliknutí na naše logo v pravom dolnom rohu. Produkt má životnosť 24 mesiacov od dátumu odberu.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Symbol likvidácie a recyklácie WEEE. Symbol WEEE je pridaný na produkt v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporiť opätovné použitie a recykláciu. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|